



Gniazdo
Jack



SIGNAL DIRECTION



Dwukierun-
kowy:

ODBIORNIK I NADAJNIK DLA SYGNAŁÓW BLUETOOTH BTR 4.2

MSRP (19%): 99.00

Transiwer Bluetooth BTR 4.2 firmy Oehlbach inspirowane mimo swojego kompaktowego formatu wieloma aplikacjami. Adapter 2w1 umożliwia zarówno wysyłanie, jak i odbieranie sygnałów audio, bezprzewodowo poprzez Bluetooth. Sygnały audio, które są analogowe lub poprzez optyczne wejście cyfrowe, mogą być wysyłane do kompatybilnych słuchawek lub aktywnych głośników przy użyciu aktualnego protokołu Bluetooth 4.2. W trybie odbiornika BTR 4.2 odbiera sygnał Bluetooth z urządzenia przenośnego lub komputera, a następnie wysyła go przez zintegrowany interfejs jack 3,5 mm transceivera. Dzięki obsłudze aptX, Qualcomm True Wireless Stereo i bardzo małemu opóźnieniu poniżej 40 ms, Oehlbach BTR 4.2 zapewnia doskonałe parametry akustyczne w każdej sytuacji.



Qualcomm®
aptX



Qualcomm® aptX
Low Latency



Bluetooth®

Logo Qualcomm aptX - Low Latency jest własnością Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Wykorzystanie jest dozwolone. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Oehlbach jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Qualcomm aptX i logo aptX są własnością Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Wykorzystanie jest dozwolone.

Wymiary opakowania	60mm / 105mm / 190mm
Norma transmisji	Bluetooth 4.2
Waga (netto)	230 g
Kolor	Biały
Materiał mieszkaniowy	Obudowa z tworzywa sztucznego
Zakres dostawy	Odbiornik, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy, kabel Toslink, adapter Toslink/3,5 mm, kabel USB-A, kabel jack
Zakres wilgotności	5 bis 90 %
Częstotliwość pobierania próbek	48 kHz
Elementy operacyjne	Przełącznik odbiornik/nadajnik
Napięcie wejściowe	5 V
Moc wejściowa	5 W
Prąd wejściowy	1 A

item no.	Kolor	EAN	MSRP (19%)
6078	Biały	4003635060780	99.00 €

Item No. 6078



Dalsze informacje: